


## INDSPILNINGSFORSTÆRKE



Modstande på 1 - 2 og 3 Watt er mærket med 1 - 2 og 3  
tverstregger i signaturen. Ikke mærkede modstande er på  
0,5 Watt. I komponenternes størrelsesbetegnelse er Ohm-  
og F udeladt. Endvidere er betegnelsen p for kondensato-  
rer mindre end 1 nF udeladt.

Alle spindlinger er mælt med rørvolmeter eller oscillograf med probe.

Blaspændingen på tonhovedet kan måles med probe der har midtende og 10  $\mu$  indgangsskæbnet.

Blaspændingen 40-5212 stilles til minimum blaspænding på den 6  $\mu$ . Den kan stilles ved hjælp af plet - minimum på den 6  $\mu$ .

Bladspændingen 55 kV stilles med væggen i bladfiltretallet.

Andetstapole, der ligger mellem mest klasseret, sekundærspolen justeres til max. spænding på stetho-velet.

Efter målinger opf. tonhovedet afsluttes afsluttes. Bismærke ruses ved omhyggelig afslutning af bremsebetjening og spoleafslutningskønter med rasebænk.

tonhoved og stetho-velet ruses med split.

Indspilnings- og udgangsforstærker:

Spændingserne er angivet for 5 mV, 1 kHz på radioindgang med båndplageren stillet til indspilning, knappen Mikrofon drejet helt ned og alle øvrige knapper drejst helt op. Drejes Ratio ned og Mikrofon op, skal samme spænding være for 250  $\mu$ V på mikrofonindgang, som angivet.

Spændingerne er angivet for afspilning af 333 Hz standard frekvensen på normbånd DIN 45513, med alle knapper drejet et helt ned.

**Øjefølgesmed:**  
 Preest for Øje R24, stiller ved 1kHz, så Øjet netop slår sammen ved niveau, der er 8 dB lavere end det niveau der giver 5% tredje harmonisk forvængning på det indspilede bånd. (hørbar forvængning!).



Apparatet har tofarvet netstik der er faset som vist.  
Hvidt OPAD i vandret stikkontakt der har fase til VENSTRE  
Hvidt til HØJRE i lodret stikkontakt der har fase ØVERST.