

Nomenclature **P S S** Part List  
**Amplificateurs Type : 9/A Amplifiers**  
**Date : 7 – 10 - 2001**  
**PCB : 08 - 2001**

| Reference                                                                                                                 | Valeur – Value  | Reference                       | Valeur – Value      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| C 1, C 12, C 24, C 30, C 31                                                                                               | 470 ?F 16V      | R 2, R 5, R 6, R 8, R60         | 10 000 ?            |
| C 2, C 10, C25                                                                                                            | 270 pF          | R 3, R 24                       | 3 300 ?             |
| C 5, C 6 (all polyester), C 4                                                                                             | 2,2 ?F 63V      | R 10, R21, R 30, R31 (680 ohms) | 1 000 ? - 3 W       |
| C 7, C 14, C 21                                                                                                           | 220 nF          | R 12, R 25                      | 18 000 ?            |
| C 8, C 11, C 19, C 32, C 33, C 34                                                                                         | 47 ?F 63V       | R13, R 38                       | 47 ?                |
| C 9, C 20                                                                                                                 | 10 nF           | R 22, R 40, R 42, R 43          | 120 ?               |
| C 15, C 22, C 27                                                                                                          | 39 pF           | R 23, R L1                      | 10 ? - 3 W ou/or 6W |
| C 16, C 23, C 26, C 28, C 29, C +, C -                                                                                    | 47 nF           | R 46                            | 4 700 ?             |
| C 17                                                                                                                      | 820 pF          | R 26                            | 8 200 ?             |
| C+ VCC, C- VCC                                                                                                            | 150 nF          | R 28                            | 270 ? - 3 W         |
| CI 1, CI 2                                                                                                                | UA 741          | R 39, R 45, R 52                | 39 000 ?            |
| Régulateur – Fan Regulator                                                                                                | LM317T          | R 41                            | 470 ?               |
| B1, B2                                                                                                                    | 6A bridge KBJ6G | R 47, R 49, R 51                | 1 800 ?             |
| D 2, D 3, D 6, D 9, D 11, D 12, D13, D 14,<br>D 15, D 16, D 19 , D 22, D 23, D 24, D 25,<br>D 26, D 27, D 28, D 31, D Led | 1N 4004         | R 48                            | 15 000 ?            |
| D 1, D 5 (Zener)                                                                                                          | 15 V            | R 50, R 53                      | 33 000 ?            |
| D 18 (3mm Led)                                                                                                            | Verte/Green     | R 54                            | 2 700 ?             |
| D 4, D 21 (3mm Led)                                                                                                       | Rouge/Red       | R 57                            | 22 000 ?            |
| D 17 (3mm Led)                                                                                                            | Jaune/Yellow    | R 58, R 61                      | 82 000 ?            |
| T 8, T 23, T 22, T 24                                                                                                     | MPSA 06         | R 59                            | 6 200 ?             |
| T 9, T 10, T 11, T 20, T 21                                                                                               | MPSA 56         | R 29                            | 47 000 ?            |
| T 18                                                                                                                      | TIP 50          |                                 |                     |

*All transistors are MOTOROLA (ON Semi) brand – Tous les transistors sont de marque MOTOROLA (ON Semi)*

| Reference                 | PSS 500          | PSS 1000           | PSS 2000         |
|---------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| C 35, C 36, C 37          | 2x4700 ?F 63V    | 2x4700 ?F 80V      | 3x4700 ?F 100V   |
| C 38, C 39, C 40          | 2x4700 ?F 63V    | 2x4700 ?F 80V      | 3x4700 ?F 100V   |
| C18                       | 100 ?F 63V       | 100 ?F 100V        | 100 ?F 100V      |
| R 1, R 11                 | 39 000 ?         | 82 000 ?           | 100 000 ?        |
| R 4                       | 1 800 ?          | 2 700 ?            | 3 300 ?          |
| R 7                       | 3 300 ?          | 4 700 ?            | 6 800 ? - 2W     |
| R 9                       | 10 ?             | 10 ?               | 10 ?             |
| R 20                      | 22 000 ?         | 33 000 ?           | 47 000 ?         |
| R 27                      | 470 ?            | 330 ?              | 270 ?            |
| R 55                      | 12 000 ?         | 18 000 ?           | 22 000 ?         |
| R 56 with compound on NTC | 2 400 ?          | 2 700 ?            | 3 300 ?          |
| T 1                       | MJE 15030        | MJE 15030          | MJE 15030        |
| T 19                      | MJE 15031        | MJE 15031          | MJE 15031        |
| T 2 - T 7                 | 2 x MJ15024      | 4 x MJ 15024       | 6 x MJ 15024     |
| T 12 - T 17               | 2 x MJ15024      | 4 x MJ 15024       | 6 x MJ 15024     |
| R 14 - R 19               | 2 x 0,33 ? 3W    | 4 x 0,33 ? 3W      | 6 x 0,33 ? 3W    |
| R 32 - R 37               | 2 x 0,33 ? 3W    | 4 x 0,33 ? 3W      | 6 x 0,33 ? 3W    |
| D 8 (Zener)               | 36 V             | 42 V               | 62 V             |
| F 2 - F 3                 | 4 A rapide/quick | 6,3 A rapide/quick | 8 A rapide/quick |

**Entrepôts-Warehouse : ZI Sud, avenue Pierre Morin, route de Fourques 30300 Beaucaire, France**  
**Siège Social-Registered Office : 37 avenue Pierre Sémard 84000 Avignon, France**

RCS AVIGNON 93 B 440 - SIRET 391 736 576 00011 - APE 516J SARL au capital de 80 000 F

Tél. : + 33 466 593 955 Fax : + 33 466 590 636

<http://www.Pssaudio.com>

[Info@Pssaudio.com](mailto:Info@Pssaudio.com)

[Technic@Pssaudio.com](mailto:Technic@Pssaudio.com)